

# РА20-220

усилитель мощности



## НОЭМА

РОССИЯ 630003, г. Новосибирск,  
ул. Владимировская, 1А

ЗАО «НОЭМА»

телефоны:

8(383) 220-65-23 отдел продаж

телефон/факс:

8(383) 220-66-54 приемная

www.noema.ru

noema@noema.ru

### Основные технические характеристики

Номинальная мощность (при 10 % THD на 1 кГц):	
на нагрузке 4 Ома	20 Вт
на нагрузке 8 Ом	10 Вт
Эффективный диапазон воспроизводимых частот	63-16 кГц
Неравномерность частотной характеристики	± 0.5 дБ
Отношение сигнал/шум	80 дБ
Чувствительность входа:	
при симметричном включении входа	0 дБ (0,775 В)
при несимметричном включении входа	+6 дБ (1,55 В)
Входное сопротивление:	
при симметричном включении входа	10 кОм
при несимметричном включении входа	20 кОм
Источник питания	импульсный
Выходной каскад класса	D
Габаритные размеры (Ш·Г·В)	225·170·45 мм
Масса	1.2 кг
Напряжение питания	переменное 85 – 265 В

### Разъемы и соединители

Входной разъем для микрофона	Jack
Входной линейный разъем (CD, mp3, ПК и т.д.)	Jack

### Встроенные системы защиты

Защита от короткого замыкания выхода
Защита от радиопомех